

Datenblatt 4033601

Aufbauleuchte Square 260mm silber Sensor


Unsere 18W **Square** ist in einem zeitloses Design in quadratischer Ausführung konzipiert worden. Sie besitzt eine blendfreie Ausleuchtung, ohne dass sich eine Schattenbildung abzeichnet, selbst die seitlichen Abdeckungen strahlen mit. Unsere Deckenleuchte findet ihren Einsatzbereich an den unterschiedlichsten Orten. Vorwiegend wird Sie aber bedingt durch Ihre hohe Schaltfestigkeit in Treppenhäusern eingesetzt. Durch Ihr Schnellmontageset braucht die Befestigung nur einen geringen Zeitaufwand, somit ist unsere Square auch sehr gut als Projektleuchte geeignet. Besonders wichtig im Objekt: wir bieten 5 Jahre Garantie auf die Funktion und verbürgen uns für die hochwertige Verarbeitung und Langlebigkeit dieser Leuchte.



Dimmbar: nein

2.100 lm	Nomineller Nutzlichtstrom
18,00 Watt	Leistungsaufnahme
3000 K	Farbtemperatur
Ra>80	Farbwiedergabe
<5 sdcn	Farbkonsistenz
110°	Abstrahlwinkel
silber	Ausführung
IP20	Schutzklasse
-10° - 40°C	Einsatztemperatur
0.95	Leistungsfaktor
230 V AC	Betriebsspannung
50 Hz	Betriebsfrequenz
80 mA	Nennstrom
18 kWh/1000h	Energieverbrauch
<0,5 s	Anlaufzeit zum Erreichen von 60% des vollen Lichtstroms
<0,5 s	Zündzeit
Ø 50.000 h	Nennlebensdauer
L70B50	Messverfahren Lebensdauer
0.7	Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer

Spektrale Strahlungsverteilung
im Bereich 180 - 800 nm



ENERGY

SIGOR
4033601

A
B
C
D
E
F
G

18
kWh/1000h

2019/2015

Stand: 05.12.2022

Seite: 1



4033601

Aufbauleuchte Square 260mm silber Sensor



Bedienungsanleitung:

https://shop.sigor.de/media/pdf/4033601_manual.pdf

Stand: 05.12.2022

Seite: 2

SIGOR Licht GmbH • Eichenhofer Weg 81 • 42279 Wuppertal
Telefon 0 23 39 - 12 61 - 0 • Telefax 0 23 39 - 12 61 61
info@sigor.de • www.sigor.de

Handelsregister HRB 19472
USt-IdNr.: DE 814574569
WEEE-Reg.-Nr.: DE 45242363

Geschäftsführer:
Michael Perterer
Robin Scheffel

